
PT200e/PT408e/PT412e

フォントダウンロードツール説明書

目 次

1. はじめに.....	2
2. プリンタの準備.....	2
3. フォントダウンロードツールの起動.....	3
4. フォントダウンロードツールの操作.....	4
4.1. プリンタ機種を選択.....	4
4.2. フォントダウンロードツール起動画面.....	5
4.3. フォントの登録.....	7
4.4. フォント／ロゴ情報の取得.....	9
4.5. 特定のアイテムを削除する場合.....	12
4.6. 全てのアイテムを削除する場合.....	14
4.7. ポートの選択.....	16

1. はじめに

フォントダウンロードツールは PT200e/PT408e/PT412e プリンタにフォントデータを登録するソフトウェアです。

本書で説明しているフォントダウンロードツールの画面は、特に断りがない限り PT408e を使用しています。そのため、実際にお使いになるプリンタ機種によっては、画面構成が異なる場合がありますので、ご了承ください。

2. プリンタの準備

フォントダウンロードツールを使用する前に、プリンタ本体をダウンロードモードに変更し、フォントをダウンロードできる状態にする必要があります。以下の手順に従って準備をしてください。

- ① プリンタの電源が OFF であることを確認します。
- ② プリンタのディップスイッチを以下の状態に設定します。
 - 1 : OFF
 - 2 : OFF
 - 3 : OFF
 - 4 : ON
- ③ プリンタが RS-232C ケーブルで接続されていることを確認します。
- ④ プリンタの電源を ON にします。

以上で完了です。

3. フォントダウンロードツールの起動

[SATOダウンロード・サイト](#)より、ラパン・プチラパンのフォントダウンロードツールをダウンロードしてください。ダウンロードしたファイルは自己解凍形式（拡張子：exe）で圧縮されておりますので、ファイルをダブルクリックして解凍してください。

解凍後、以下に示すファイルをダブルクリックしてください。フォントダウンロードツールが起動します。



なお、アクセサリ CD をご使用になる場合は、以下手順をご参照ください。
※現在アクセサリ CD の提供は行っておりません。

1. アクセサリ CD を CD-ROM ドライブにセットしてください。自動的^{*}に以下画面が表示されますので、「ユーティリティ」をクリックしてください。

※画面が自動的に表示されない場合は、アクセサリ CD 内の「AccInstall.exe」をダブルクリックしてください。



2. PT200e/PT408e/PT412e フォントダウンロードツール」を選択し、「起動」をクリックしてください。フォントダウンロードツールが起動します。



4. フォントダウンロードツールの操作

4.1. プリンタ機種を選択

「3. フォントダウンロードツールの起動」の操作を行うと、図 4.1 の画面が表示されます。




図 4.1 プリンタ機種を選択

この画面で、ご利用になる機種を選択して「OK」をクリックしてください。
「OK」をクリックするとフォントダウンロードツールが起動し、図 4.2 が表示されます。

4.2. フォントダウンロードツール起動画面




図 4.2 フォントダウンロードツール起動画面

図 4.1 にて「OK」をクリックすると、フォントダウンロードツールが起動し、図 4.2 が表示されます。各項目の詳細は、表 4.2.1~4.2.3 を参照ください。

プリンタに登録するフォント設定の各項目を説明します。

表 4.2.1 フォント情報

項目	説明	制限事項
登録 ID	プリンタに登録する ID 番号を設定します。	0~99 (フォント/ロゴ合わせて最大 80 個まで登録可能) 登録内容によって最大数が少なくなる場合もあります。 互換モードで使用する場合は、31~99 の範囲で指定してください。
登録名称	プリンタに登録されているフォント名を設定します。	1~32 バイト

表 4.2.2 フォント設定

項目	説明	制限事項
TT フォント選択	登録する TrueType フォントを設定します。	—
フォントサイズ	登録するフォントサイズを設定します。	1~72 ポイント
フォントスタイル	登録するフォントを強調スタイルや斜体スタイルにする場合に設定します。	—
プレビュー	設定されているフォントがプレビュー表示されます。	—

表 4.2.3 登録文字設定

項目	説明	制限事項
コード指定登録	「1 バイト文字をコード指定で登録する」にチェックすることで、ASCII 文字コードを数値で指定できます。	32~255 (10 進数)
登録文字入力	登録する文字を直接入力します。	漢字などの 2 バイト文字を登録する場合は、その漢字コードに TT フォントが対応している必要があります。
テキストファイルから入力	テキストファイルから登録文字を読み込みます。 登録文字が Unicode 形式で保存されているファイルを読み込む場合は「Unicode ファイルを入力」にチェックしてください。	読み込むテキストファイルはファイルサイズが 55 キロバイト未満のファイルを指定してください。

4.3. フォントの登録

プリンタにフォントを登録する手順を説明します。




図 4.3.1 ダウンロード

「ダウンロード」をクリック

図 4.3.1 のようにフォント情報を設定します。
設定を完了したら、「ダウンロード」をクリックします。




図 4.3.2 ダウンロード中の画面

データ転送が始まると、図 4.3.2 の画面が表示されます。




図 4.3.3 ダウンロード終了メッセージ

データ転送が終了すると、図 4.3.3 のメッセージが表示されます。

補足説明

- ・ フォントの設定を行った後に「保存」をクリックすると、フォントの設定情報をプチラパン／ラパンフォントデータ (pfd) 形式で保存することができます。
 - ・ 「読み込み」をクリックして pfd ファイルを開くと、設定情報が復元されます。
- ※ プリンタの解像度が異なる機種で、保存された pfd ファイルを読み込んだ場合は、現在選択されているプリンタの解像度データに自動で変換して読み込まれます。
例：PT412e で保存した pfd ファイルを PT200e フォントダウンロードツールで読み込む。

4.4. フォント／ロゴ情報の取得

プリンタに登録されている、フォント／ロゴの情報を取得する手順を説明します。




図 4.4.1 情報取得

「情報取得」をクリックします。
取得が完了すると、図 4.4.2 が表示されます。




図 4.4.2 取得完了メッセージ




図 4.4.3 情報取得後の画面

「登録データ管理」に登録 ID や登録名称、必要メモリが表示されます。詳細な情報を表示する場合は、図 4.4.3 で示すようにアイテムをダブルクリックします。

アイテムがフォントの場合は、フォント情報画面が表示されます（図 4.4.4 参照）。

アイテムがロゴの場合はロゴ情報画面が表示されます（図 4.4.5 参照）。




図 4.4.4 フォント情報画面

項目	内容
登録 ID	プリンタに登録されている ID 番号を表示します。
登録名称	プリンタに登録されているフォント名称を表示します。
登録フォント数	登録されているフォント数を表示します。
フォントサイズ	登録されているフォントサイズ(ポイント)を表示します。
強調	強調スタイルかどうかを有効/無効で表示します。
斜体	斜体スタイルかどうかを有効/無効で表示します。
登録フォント	登録されているフォント一覧と呼び出しコードを表示します。



図 4.4.5 ロゴ情報画面

項目	内容
登録 ID	プリンタに登録されている ID 番号を表示します。
登録名称	プリンタに登録されているロゴ名称を表示します。
縦サイズ	登録されているロゴの縦サイズを表示します。
横サイズ	登録されているロゴの横サイズを表示します。
呼び出しコード	ロゴを呼び出す際の呼び出しコードを表示します。

4.5. 特定のアイテムを削除する場合




図 4.5.1 削除

削除するアイテムを選択して、「クリア」をクリックします。




図 4.5.2 削除確認メッセージ

図 4.5.2 の削除確認メッセージが表示されますので、「はい(Y)」をクリックします。




図 4.5.3 削除完了メッセージ

削除が完了すると、図 4.5.3 のメッセージが表示されます。

4.6. 全てのアイテムを削除する場合




図 4.6.1 オールクリア

「オールクリア」をクリック

図 4.6.1 のように「オールクリア」をクリックします。




図 4. 6. 2 オールクリア確認メッセージ

図 4. 6. 2 のオールクリア確認メッセージが表示されますので「はい(Y)」をクリックします。




図 4. 6. 3 削除完了メッセージ

オールクリアが完了すると、図 4. 6. 3 のメッセージが表示されます。

4.7. ポートの選択

図 4.7.1 で、「COM ポート (C)」をクリックすると、図 4.7.2 の「COM ポート選択画面」が表示されます。




図 4.7.1 フォントのダウンロードツールメイン画面




図 4.7.2 COM ポート選択画面

COM ポートは、COM1~COM20 まで選択できます。